

# MED Video Isolator 1 Kanal BNC



## MED Video Isolator 1 Kanal BNC

Ein galvanisch getrennter Video-Kanal mit BNC-Buchse zur Übertragung von einem Composite-Signal.

### BNC:

Über die grüne Eingangsbuchse kann ein Video Signal angeschlossen werden. Die rote BNC Buchse liefert das galvanisch getrennte Ausgangssignal.

### Produktkonformität:

Das Produkt ist mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, sowie der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) konform

### Technische Daten MED Video Isolator BNC

#### Netzteil

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Versorgungsspannung | 230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme   | 10 VA                      |

#### Eingang Video-Kanäle

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Eingangsimpedanz | 75 $\Omega$         |
| Eingangsspannung | 1,0 V <sub>ss</sub> |
| Kopplung         | AC                  |

#### Ausgang Video-Kanäle

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ausgangsimpedanz | 75 $\Omega$          |
| Verstärkung      | 1 an 75 $\Omega$     |
| Kopplung         | AC                   |
| Frequenzgang     | 20Hz bis 9Mhz (-3dB) |

#### Isolation

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kriechstrecke       | 8 mm         |
| Spannungsfestigkeit | 4000 Veff AC |

#### General

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Gewicht      | 1,45 kg           |
| Größe        | 240 x 157 x 48 mm |
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP 30             |
| Art. Nr.:    | 2005392           |